

Betriebsströme der Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 bei den Gebrauchskategorien AC-22A und AC-23A

Gerätreihe		3LD21	3LD22	3LD25	3LD27	3LD28
Bemessungsdauerstrom I _u		25 A	32 A	63 A	100 A	125 A
AC-22A	I _e bei	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
	220...240 V	25	32	63	100	125
	380...440 V	25	32	63	100	125
	660 / 690 V	25	32	58	90	110
AC-23A	I _e bei	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
	220...240 V	20	22	43	70	84
	380...440 V	20	22	43	70	84
	660 / 690 V	11,5	13	22	34	41